
















## Specifications

	<b>Voltage (V)</b>	180-250V ac
Hz	<b>Frecuency (Hz)</b>	50-60
$\Phi$	<b>Power factor (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Dimming</b>	
	<b>Body color</b>	9006
	<b>Diffuser Material</b>	PC-O
	<b>Body</b>	AL
K	<b>Colour temperature</b>	4.000K
	<b>CRI Colour rendering index</b>	>80
	<b>Opening angle</b>	120°
	<b>Measures</b>	150x30
	<b>Mounting position</b>	Recessed Ceiling
	<b>Operating temperature</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	954lm
	<b>Electrical isolation</b>	II
	<b>Lifetime</b>	(L70B50>) 50.000h
	<b>L70 B10&gt;(500&lt;I≤1.000mA)</b>	L70 >50.000h




## References



	W	K				
<b>381499</b>	9W	4.000K	9006	125-130	150x30	Si

## Dimensions



## Photometry



### Info



Vous avez besoin d'un driver DALI

---

## On request

---



Emergency kit 2hBajo el campo de configuración se añade solo este texto, en los 4 idiomas definidos

---

## Accessories

---



---

**532204**

---

DRIVER KENTAU 9W  
1-10V



---

## Technologies

---



---

### CELLTECH



CELLTECH technology is a revolutionary feeding system for luminaires that allow the extraction and exchange of drivers that facilitates and simplifies the installation and mounting of luminaires. CELLTECH drivers are available without regulation and with 1-10V regulation and C-TOUCH.

---



## Solutions

S



### Pack CTE



#### description



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



### Pack AULAS



#### description



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



### Pack BLUETOOTH



#### description



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



### Driver DALI

#### description



## Info



For more information on the different solutions compatible with this luminaire, consult the following BIDI codes or on the web [www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)